

Item	数	Reference	コメント	Part	購入先
1	1	CN1	プログラム更新用	B5B-XH-A	秋月
2	1	CN2	拡張表示器	B5B-XH-A	秋月
3	1	CN3	SW付	MJ-179P (相当品) MJ-R02	秋月
4	1	CN4	リモート出力	B2B-XH-A	秋月
5	1	CN5	内部電源用	B2B-XH-A	秋月
6	1	C1	10φ	2200uF 10V (1000uF 10V)	
	1	C2	10φ	1000uF 10V	秋月
7	1	C3	6.3φ	47uF 50V (47uF to 220uF 10V)	秋月
8	1	D1	ショットキー	1S3	秋月
9	1	IR1	受光センサー5V	GP1UXC41QS	秋月
10	3	J1,J2,J3		RJ-2401N/W HLR-3205VXA-004H	秋月 マルツ
			金色?	J-RCA3PG(白)	アイテント
11	3	J4,J5,J6		RJ2401N/R HLR-3205VXA-003H	秋月 マルツ
			金色?	J-RCA3PG(赤)	アイテント
12	10	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8, K9,K10	格安!!	FTR-B3GB4.5Z	秋月
13	1	LCD1	青 緑 赤	SC1602BBWB-XA-GB-G SC1602BSLB(-XA-GB-K) TC1602E-25	秋月 秋月 マルツ
14	1	LC1	高い 安い	BNX016-01 DSS1NB31H104	秋月
15	9	PC2,PC3,PC5,PC6, PC7,PC8,PC9,PC10,PC11	5mm	104Z (5mm)	秋月
16	2	PC1,PC4	無くても動く?	104Z (1608)	
17	1	PH1		PH-2x20RG	秋月
18	1	PH2	フォトスリラー	TLP241A	秋月
19	1	PS1		C-02904	秋月
20	1	RSW1	青/橙 青/赤 青/緑 緑/赤	EC12PLBOSDVF-D-25K EC12PLBRSDVF-D-25K EC12PLBGSDVF-D-25K EC12PLGRSDVF-D-25K	秋月 秋月 秋月 秋月
				<b>5kΩ用</b>	<b>10kΩ用</b>
21	2	R1,R24	音響用	300	560
22	2	R2,R25	音響用	560	1.1k
23	2	R3,R26	音響用	1k	2.2k
24	2	R4,R27	音響用	1.8k	3.9k
25	2	R5,R28	音響用	3k	6.2k
26	2	R6,R29	音響用	4.3k (3.9k)	8.2k
27	2	R7,R30	音響用	5.1k (5.0k)	10k
28	2	R8,R23 (ここは良い抵抗を)	音響用	5.6k (5.0k)	10k
29	2	R9,R16	音響用	82k	160k
30	2	R10,R17	音響用	43k (39k)	82k
31	2	R11,R18	音響用	20k	39k
32	2	R12,R19	音響用	8.2k	18k
33	2	R13,R20	音響用	3.3k	6.8k
34	2	R14,R21	音響用	910 (820)	2k
35	2	R15,R22	音響用	130 (120)	270
36	4	R51,R52,R53,R54	音響用	100k	
37	4	R55,R56,R57,R58	音響用	10k	
38	16	小型チャック袋	音響抵抗個別	A_50x75x100	秋月
39	1	中型チャック袋	音響抵抗まとめ	F_120x170x100	秋月
40	6	R31,R32,R33,R34,R38,R39	カーボン	10k カーボン	秋月
41	2	R35,R36	カーボン	1k カーボン	秋月
42	2	R37,R40	カーボン	100 1/4W カーボン	秋月
43	1	R41	カーボン	470 カーボン	秋月
44	1	R59	カーボン	0ohm (抵抗のリードで可)	秋月
45	3	U1,U3,U4	DIP品	TD62083AP / ULN2803A	秋月
46	1	U2	プログラム必要	PIC16F1939-1/P(40pin-DIP)	秋月
47	1	U2用ソケット(40pin 600mil)	壊す人がいるので	2227MC-40-06	秋月
48	1	導電スポンジ	部品挿し用	50mmx50mm	秋月
49	1	中型チャック袋	マイコン等	C_75x100x100	秋月
50	1	U5 (LDO 5V)	1A 250mA	TA4805S/LM2940CT-5.0 TA78DL05AP	秋月 秋月
51	1	VR1 (10kΩ 半固定)	Bourns TOCOS	10k VR 3362P GF063P103	秋月 千石
52	1	ローピンヘッダ 1x40	5ピンにカット	2211S-40G-774	秋月
53	1	シングルピンソケット 1x20	5ピンにカット	2212S-20SG-36	秋月
54	1	ローピンヘッダ 2x40	14ピンにカット	2213S-80G-774	秋月
55	1	ダブルピンソケット 2x14	14ピンにカット	2214S-28G-36-F1	秋月
56	1	基板一式	4種セット	LOG-ATT-V3	I.S.E.
57	1	中型チャック袋	基板入れ	F_120x170x100	秋月
58	1	ケース	黒(グレーもある)	PW15-11-BB	SS無線
59	2	垂直取付ブロック 10mm角	真鍮 ジュロコン	CB3-10 VAD-310	秋月 ヒロスギ
60	8	M3ネジ L=5			
61	1	アダプタ 6V-1A	6V 1.8A品 先を交換必要 2.1φプラグ	AD-A6-P180 SRAC-01 MP121C	秋月 秋月 秋月
62	1	透明シート(カット品)	下敷き?	30mmX100mm 0.5t A4をカット	ダイソー
63	1	中型チャック袋	部品まとめ	F_120x170x100	秋月
64	1	大型チャック袋	総まとめ	H_170x240x100	秋月
58	1	リモコン		お好きなもの RC-C100 RC4U-2011	アイテント アイテント

オプションで不要  
複数の選択肢のある場合の配布品